



Spesifikasjoner Philips LED Lysrør T5  
MASTER (Mains AC) High Output 26W  
3600lm - 830 varm hvit | 145cm -  
erstatte 49W

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 233732                           |
| EAN                            | 8718696819296                    |
| Produsentkode                  | 81929600                         |
| Merke                          | Philips                          |
| Produsent navn                 | MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 |
| Antall i kartong               | 10                               |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                             |
| Energiklasse                   | D                                |
| Energiklasse (tidligere)       | A++                              |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                            |

## Teknisk informasjon

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Teknologi         | LED              |
| Erstatte (Watt)   | 49               |
| Wattstyrke        | 26W              |
| Dimbar            | Nei, ikke dimbar |
| Lampesokkel       | G5 (T5)          |
| Dreibar           | Nei              |
| Fargekode         | 830 Varmt Hvitt  |
| Lysfarge (Kelvin) | 3000 Varmt Hvitt |

Fargegjengivelse (Ra) 80-89 - God fargegjengivelse

Lys Farge Hvit

Fargeinnstilling Enkel farge

Lysfluks (Lumen) 3600lm

Lysutbytte (Lm/W) 138.5

Produkttype T5 LED lysrør

Type Sensor Ingen sensor

## Lyskilde informasjon

EOC8 81929600

LED Tenner inkludert Nei

Krever Forkobling Nei

Forkobling til LED lysrør Strømnett (AC)

LED Tube Output High Output

Materiale Glass

Product Serie Master

## Dimensjoner

Lengde 145cm

Lengde (mm) 1450

Diameter (mm) 21

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

